



GX-FS 30V – Avvitatore Shut-Off

Coppia da 0,40 a 1,80 Nm | Con selettore velocità e soft start



modello	range di coppia Nm	velocità rotazione rpm	attacco	sistema avviamento	peso kg
GX-60FSESD	0.10-0.60	1550	esagono 1/4"	a leva	0,44
GX-80FSESD	0.20-0.80	1250	esagono 1/4"	a leva	0,44
GX-120FSESD	0.30-1.20	1000	esagono 1/4"	a leva	0,44
GX-180FSESD	0.40-1.80	700	esagono 1/4"	a leva	0,44
GX-60FSPESD	0.10-0.60	1550	esagono 1/4"	a pressione	0,44
GX-80FSPESD	0.20-0.80	1250	esagono 1/4"	a pressione	0,44
GX-120FSPESD	0.30-1.20	1000	esagono 1/4"	a pressione	0,44
GX-180FSPESD	0.40-1.80	700	esagono 1/4"	a pressione	0,44

L'avvitatore viene consegnato completo di cavo da 3 m

CARATTERISTICHE

- Impostazioni velocità e soft start integrate
- Motore brushless
- Ridotta rumorosità e calore trasmesso, basso consumo di energia
- Protezione da sovraccarichi, sbalzi di tensione e alta temperatura con indicatore a LED
- ESD free con corpo in plastica conduttiva
- Rumorosità: <70 dBA, livello di vibrazione <2,5 m/s²

L'avvitatore GX-FS è da abbinare alla centralina XS-40D